

# Kurzbedienung

1. Terminal einschalten: <OK> lange drücken

## Zahlung

1. Betrag eingeben.

(Betrag) + <OK>

2. Karte einlesen

Chipleser



oder Magnetleser



3. ec cash Zahlung am MPP bestätigen:

ecPIN + <OK>

## Storno

1. Funktion [2.1] STORNO

<ALPHA> , <↓> , <Menü> , <Start>

2. Transaktionsnummer eingeben

(TA-Nr.) + <OK>

3. Karte einlesen

4. ec cash Storno bestätigen:

ecPIN + <OK>

## Verfahrenswahl (ELV -ec cash)

1. Betrag eingeben

Betrag + <OK>

2. Verfahrenswahl aktivieren

<F4.>

3. Karte einlesen

Chipleser



oder Magnetleser



4. Bezahlart auswählen

<ELV> / <ECC>

5. ec cash Zahlung bestätigen:

ecPIN + <OK>

## Beleg wiederholen

- Funktion [4.1] STATUS TRANSAKTION

<ALPHA> , <↑> , <Menü> , <Start>

- Beleg drucken:

<Beleg>

Vx670

**ELME**  
motion into the future

# Kurzbedienung

## Tagesabschluss

- Funktion [1] TAGESABSCHLUSS

<ALPHA> , 2 x <OK>

**Hinweis:** Nach einem Tagesabschluss können keine Zahlungen mehr storniert werden.

## Umsatz anzeigen und ausdrucken

- Funktion [3.1] GESAMTUMSATZ

<ALPHA> , 2x <↓> , <Menü> , <Start>

- Beleg drucken:

<Beleg>

## Tagesabschluss anzeigen und ausdrucken

- Funktion [4.2] STATUS KASSENSCHNITT

<ALPHA> , <↑> , <Menü> , <↓> , <Start>

- Beleg drucken:

<Beleg>

## Menüstruktur Benutzer-Ebene

1 Tagesabschluss

2 Buchungen...

- 2.1 Storno
- 2.2 TIP-Buchung
- 2.3 Nachzahlung
- 2.4 Telefonische Auto.
- 2.5 Barzahlung
- 2.6 Gutschrift
- 2.7 Verfahrenswahl
- 2.8 Reservierung

3 Umsatz...

- 3.1 Gesamtumsatz
- 3.2 Zwischensumme
- 3.3 Einzelbelege

4 Info...

- 4.1 Status Transaktion
- 4.2 Status Kassenschnitt
- 4.3 Softwareversion
- 4.4 Konfiguration
- 4.5 Warengruppen
- 4.7 Händlerjournal

Hotline Telefonnr.

Terminal-ID

Art.-Nr.: 01183-45  
Rev. 1.0

© EL-ME AG  
Änderungen vorbehalten